Sicame Group

Normes
IEC 61481-1:2014

CL-7-...

Domaine d'application : HTA

Contrôleur unipolaire de concordance de phase 4-18 kV. C, K, W. Classe C, buzzer

Utilisation :

- Contrôleur unipolaire de concordance de phases HTA.
- Tension maximale d'utilisation : 18 kV.

Caractéristiques :

- Appareil unipolaire avec embouts C, K et W.
- Mémorisation de la fréquence et de la phase des tensions des réseaux de distribution.
- Test de l'appareil par bouton poussoir effectuant aussi la remise à zéro de la mémoire.
- Classe C (temps maxi de conservation de l'information en mémoire : 15 s quand non connecté à la ligne).
- Non concordance : +110° à +250°.
- Voyants LED :
  - **Orange** (M) indiquant la mémorisation d'une phase et la fréquence du réseau ;
  - **Vert** (C) indiquant que la phase du réseau est identique à celle précédemment mise en mémoire (concordance) + bip buzzer discontinu ;
  - **Rouge** (I) indiquant que la phase du réseau est d'une phase différente de celle précédemment mise en mémoire (non concordance) + bip buzzer continu.
- Ecart de tension entre les deux réseaux à comparer : +/- 15 %.
- Ecart d'angle entre les deux phases (réseaux) à comparer : +/- 10°.
- La bague rouge indique la limite physique à laquelle le comparateur de phase peut être inséré entre des pièces sous tension (57 cm de l'anneau rouge à l'embout).
- Tag NFC.

Composition :

- Livré dans une boîte rigide noire.
- Pile 9 V (6LR61).

Accessoires en option :

- Antenne Magnefix avec une utilisation : 18 kV, Réf. C-921545.

Embout	Référence	Fréquence	Tension d'utilisation AC	Longueur (mm)
C - K - W	**CL-7-4-18**	50 / 60 Hz	4 - 18 kV	790

ID : UDID : :: 01/01/1970/Thursday 1st of May 2025 06:24:23 AM

Dernière modification : 12/26/2024

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46
Sicame Group