



Domaine d'application: HTA-BT



Détecteur bipolaire de tension continue 750-1 500 V pour rail

Application:

Détecteur bipolaire de présence de tension continue entre la caténaire et le rail :

- Présence de tension indiquée par allumage de 6 diodes électroluminescentes rouges avec émission d'un signal sonore.
- Contrôle du fonctionnement de l'appareil intégré qui valide toutes les fonctions du détecteur :
 - Mettre en contact le sabot aimanté de la poignée avec le rail et shunter l'ensemble en établissant le contact, entre la poignée aimantée et crochet de contact;
 - Appuyer sur le bouton de test : allumage des 6 diodes rouges, déclenchement du signal sonore;
 - Relâcher le bouton de test : allumage momentané des 6 diodes vertes.

Caractéristiques:

- Aucun réglage préalable de la tension n'est nécessaire : l'appareil est réglé et contrôlé systématiquement en usine.
- Ce système est composé de :
 - Détecteur de tension continue 750-1500 V DC sonore et lumineux avec embout W;
 - · Electrode crochet rond;
 - Plot aimanté pour mise au rail ;
 - · Câble de liaison d'une longueur de 8 m.
- Aucun réglage préalable de la tension n'est nécessaire : l'appareil est réglé et contrôlé systématiquement en usine.
- Alimentation : une pile alcaline 9 V, type 6 LR 61.
- · Etui.

Accessoire optionnel:

• Perche recommandée : Z-PTVZCR-4603-W.



	Tension
Référence	Tension d'utilisation DC
7-VAT-DC-750/1500-W	750-1500 V

Dernière modification: 07/21/2025

UID: | TID::: 10/24/2025 | SID::: 10/24/2025 | Issued: 10/24/2025 03:28:21 am