

## Détecteur de tension BT, rotation de phase. Pointes de touche IP2X. LCD

### Utilisation :

- Vérifie absence de tension.
- Contrôle les niveaux de tension > 50 V en alternatif et continu.
- Mesure des tensions alternatives jusqu'à 690 V et continues jusqu'à 950 V.
- Contrôle sonore de continuité d'un circuit hors tension (<100 Ω).
- Repérage unipolaire de la phase.
- Recherche des polarités en courant continu.
- Contrôle de la rotation de phase par méthode 2 fils.

### Caractéristiques :

- Equipé de pointes de touche IP2X avec pointes gâchettes rétractables (MS-920-PG) ou fourreaux rétractables (MS-920 et MS-920-ET). Pointes de touche Ø 2 mm L: 19 mm (MS-920-EX)
- Affichage digital 3 digits bicolore (rouge et bleu).
- Un bouton test permettant de discerner la vérification du bon fonctionnement et de la fonction de continuité (seuil de 100 Ω).
- Sécurité totale avec une diode indiquant la présence de tension dangereuse (>50 V).
- Totalement modulable et adaptable aux prises à éclipses.
- Equipé d'une lampe d'éclairage au point de mesure.
- Degré de protection : IP65/IK06

### Composition:

- Livré avec un étui de transport souple et passe ceinture Ref. **M-87285**.

### Accessoires en option :

- 2 adaptateurs à fixer sur les pointes de touche IP2X type PG pour atteindre les fiches de test Ø 4 mm, type WAGO. Réf. **DX-04**
- Accroche tableau. Réf. **M-952325**.
- Antennes de contact pour DDT BT. Pour installation et boîtiers de trottoir. Réf. **M-8013**.
- Antennes de contact pour DDT BT, pour lignes aériennes. Réf. **M-8014**.
- Perchette. Réf. **M-951143**.



Référence	Fréquence	Tension d'utilisation AC	Longueur (mm)	Tension		Test de Continuité
				Tension d'utilisation DC		
<b>MS-920-PG</b>	50/60 Hz	12-690 V	165	12-950 V		≤ 100 Ω