



Z-VAT-DC / CL-6

Network Type : MV-LV

Detector bipolar de tensión continua 600-2000 V. Punta Ø8 mm. Pinzas. Cable de 8

Aplicación:

Sistema de control de ausencia de tensión en una red de corriente continua de $600\ V$ a $2000\ V$:

- Presencia de tensión indicada por el encendido de 6 LED rojos y la emisión de una señal sonora.
- Comprueba el funcionamiento del dispositivo integrado, que valida todas las funciones del detector :
 - Ponga en contacto la zapata magnética de la empuñadura con el raíl y ponga en derivación el conjunto haciendo contacto entre la empuñadura magnética y el gancho de contacto;
 - Pulse el botón de prueba: se encenderán los 6 LED rojos y sonará la señal acústica;
 - 3. Suelte el botón de prueba: los 6 LED verdes se encienden momentáneamente.

Características:

- · Este sistema consta de:
 - Detector de tensión de 600-2.000 V CC acústico y luminoso con punta de tipo C;
 - Electrodo de punta de contacto de 8 mm de diámetro;
 - · Pinza de contacto de carril;
 - Cable de conexión de 8 m.
- No requiere ajuste previo de la tensión: el aparato se ajusta y se prueba sistemáticamente en fábrica.
- · Alimentación: una pila alcalina de 9 V, tipo 6 LR 61.
- Estuche blando.





		Voltajes de uso
Referencia	Peso (kg)	Tensión de funcionamiento DC
Z-VAT-DC-2000-HS	2,200	600-2000 V

SICAME GROUP