

Détecteur de tension DC bipolaire 600-2000 V. Pointe Ø8 mm.
Pince. Cable 8 m.

Utilisation :

Système permettant de vérifier l'absence de tension sur un réseau alimenté en courant continu de 600 V à 2 000 V :

- Présence de tension indiquée par allumage de 6 diodes électroluminescentes rouges avec émission d'un signal sonore.
- Contrôle du fonctionnement de l'appareil intégré qui valide toutes les fonctions du détecteur :
 - Mettre en contact le sabot aimanté de la poignée avec le rail et shunter l'ensemble en établissant le contact, entre la poignée aimantée et crochet de contact ;
 - Appuyer sur le bouton de test : allumage des 6 diodes rouges, déclenchement du signal sonore ;
 - Relâcher le bouton de test : allumage momentané des 6 diodes vertes.



Caractéristiques :

- Ce système est composé de :
 - Détecteur de tension continue 600-2 000 V DC sonore et lumineux avec perchette ;
 - Electrode pointe de contact diamètre 8 mm ;
 - Pince pour contact rail ;
 - Câble de liaison d'une longueur de 8 m.
- Aucun réglage préalable de la tension n'est nécessaire : l'appareil est réglé et contrôlé systématiquement en usine.
- Alimentation : une pile alcaline 9 V, type 6 LR 61.
- Etui souple.



Référence	Tension
	Tension d'utilisation DC
Z-VAT-DC-2000-RS	600-2000 V